

# CATP 230V-9V

COFFRET ALARME TROP-PLEIN  
AVEC REPORT ALARME



 calpeda®

# CATP 230V/9V

Coffret alarme 230 volts

## Données techniques

### Construction

Coffret alarme trop-plein (*visuelle et sonore*), permettant de signaler un problème de fonctionnement de votre pompe de relevage. En cas de panne de votre pompe, le niveau continue de monter et le flotteur alarme donne l'information au coffret qui signale le défaut et vous permet d'intervenir. **Avec pile 9V en secours.**

### Caractéristiques techniques

- Alimentation secteur 1,5 m de câble + fiche mâle.
- Indice de protection IP30.
- Ne pas installer à l'extérieur.
- Contact sec pour report alarme (*gyrophare, sirène...*).
- Distance maximale entre le flotteur et le CATP : 400 m.

### Composition

- Coffret plastique IP30.
- Interrupteur marche/arrêt (0/1).
- Voyant rouge.
- Buzzer (*avec bouton de test*).
- Bornier de raccordement.
- Pile 9V en secours.
- Livré sans flotteur de niveau à raccorder sur le report de défaut du coffret de gestion (V2R, A2R ...).
- Livré avec flotteur (*voir options AL230*).

## Dimensions et poids



Référence	Dimensions H x L x I	Poids kg
<b>CATP 230V-9V</b>	110 x 110 x 55	0.3

## Options



### GYROPHARE 230 VOLTS

Livré avec équerre de fixation



### VERRINE

de signalisation de défaut à led (installation sur le dessus de l'armoire).



### ALARME 230 VOLTS

Comportant 1 coffret alarme trop-plein 230 volts **CATP 230V-9V**  
+ 1 flotteur à bille **FBS 2**, 10, 20 ou 30 m de câble  
+ 1 contre-poids **CP2**  
+ 2 colliers de fixation.

Référence	Longueur flotteur m	Poids kg
<b>AL 2M</b>	2	0.64
<b>AL 10M</b>	10	1.5
<b>AL 20M</b>	20	2.6
<b>AL 30M</b>	30	3.7

 **calpeda®**

**Calpeda Pompes**

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : [info@calpeda.fr](mailto:info@calpeda.fr) - [www.calpeda.com/fr](http://www.calpeda.com/fr)

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

